

電球仕様

下の表は、当社で使用する各種電球を製品別に分類した電球一覧表です。電球交換時は、該当する製品の電球の仕様を正しく確認してから、規格に合う電球を使用してください。規格に合わない電球の使用は故障の原因になります。

外形	一連番号	仕様	規格	使用電圧	消費電流	適用製品
	1	14V / 5W	G14 9S	12V	0.357A	S50、ST45
	2	27V / 5W	G14 9S	24V	0.185A	
	3	120V / 5W	T16 x 28 9S	110V	0.042A	S50、ST45
	4	240V / 5W	T16 x 28 9S	220V	0.021A	
	5	12V / 5W	T16 x 35 15S	12V	0.417A	S60、S80、SR SJ、SJD
	6	24V / 5W	T16 x 35 15S	24V	0.208A	
	7	120V / 5W	T16 x 35 15D	110V	0.042A	S60
	8	240V / 5W	T16 x 35 15D	220V	0.021A	
	9	12V / 10W	T16 x 35 15S	12V	0.833A	S100、S125 SE ST56、ST80
	10	24V / 10W	T16 x 35 15S	24V	0.417A	
	11	48V / 10W	T16 x 35 15S	48V	0.208A	
	12	120V / 10W	T16 x 35 15S	110V	0.083A	S100、S125 ST56、ST80
	13	240V / 10W	T16 x 35 15S	220V	0.042A	
	14	48V / 10W	T16 x 35 15D	48V	0.208A	
	15	120V / 10W	T16 x 35 15D	110V	0.083A	
	16	240V / 10W	T16 x 35 15D	220V	0.042A	
	17	12V / 15W	G23 15S	12V	1.250A	SK、S150、SH1、SH2、SED SD、SHD、SHD2 SMD、SESA、SEBA、SEA
	18	24V / 15W	G23 15S	24V	0.625A	
	19	48V / 15W	G23 15S	48V	0.313A	
	20	120V / 15W	G23 15S	110V	0.125A	
	21	240V / 15W	G23 15S	220V	0.063A	
	22	120V / 15W	G23 15D	110V	0.125A	S150、SH1、SH2、SED SD、SHD、SHD2 SMD、SESA、SEBA、SEA
	23	240V / 15W	G23 15D	220V	0.063A	
	24	12V / 23W	S25 15S	12V	1.916A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SEBA、SEA
	25	24V / 23W	S25 15S	24V	0.958A	
	26	48V / 25W	T23 x 62 15D	48V	0.521A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SEBA、SEA
	27	120V / 25W	T23 x 62 15D	110V	0.208A	
	28	240V / 25W	T23 x 62 15D	220V	0.104A	
	29	12V / 35W	RP35 15S	12V	2.917A	S180
	30	24V / 35W	RP35 15S	24V	1.458A	

外形	一連番号	仕様	規格	使用電圧	消費電流	適用製品
	31	120V / 35W	RP35 15D	110V	0.292A	S180
	32	240V / 35W	RP35 15D	220V	0.146A	
	33	110V / 60W	E26 ES	110V	0.545A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SE、SEBA、SEA
	34	220V / 60W	E26 ES	220V	0.272A	
	35	12V / 30W	A60 E26	12V	2.500A	S150、SH2 SD、SMD
	36	24V / 60W	A60 E26	220V	2.500A	
	37	110V / 60W	A60 E26	110V	0.545A	S150、SH2 SD、SMD
	38	220V / 60W	A60 E26	220V	0.272A	
	39	12V / 35W	15S ハロゲン	12V	2.917A	SKH
	40	24V / 35W	15S ハロゲン	24V	1.458A	
	41	110V / 35W	15D ハロゲン	110V	0.318A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SE、SEBA、SEA
	42	220V / 35W	15D ハロゲン	220V	0.159A	
	43	12V / 55W	15S ハロゲン	12V	4.583A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SE、SEBA、SEA
	44	24V / 55W	15S ハロゲン	24V	2.292A	
	45	120V / 55W	15D ハロゲン	110V	0.458A	S150、SH2、SD、SMD SESA、SE、SEBA、SEA
	46	240V / 55W	15D ハロゲン	220V	0.229A	
	47	220V~350V	BGA2120 -BBC I型 キセノンランプ		4W	S80S、S80AS
	48	200V~550V	EUB0641 -1A(G) U型 キセノンランプ		6W	S100S、S125S S150S、SJS SH1S、SH2S SEDS、SDS SHDS、SHD2S SMDS、SCDWS、SNE-S、SNE-S SESAS、SE-S SEBAS、SEAS
	49	280V~400V	BH0647(G) W型 キセノンランプ		16W	S125HS、S150HS S180US、S180UHS SH1HS、SH2HS SEDHS、SDHS SHDHS、SHD2HS SMDHS SESAHS、SEAHS